



## PLC-ZM5000L



- Nya oorganiska LCD paneler ger en fascinerande bildkvalitet
- Inbyggd 10W högtalare
- Automatiskt filterbyte. mekanisk slutare, Corner keystone correction
- Nätverksstyrning via RJ45 (LAN)
- 5 objektiv med bajonettfattning (LNS-S20/T20/T21/W20/W21)
- Picture in Picture/Picture by Picture-funktion
- W-UXGA Upplösning (1.920 x 1.200 pixlar) i 16 : 10 format
- Ljusstyrka 5.000 Ansi-lumen, Kontrastförhållande 2.000 : 1
- 3 Års garanti, 1-år lampgaranti (max. 1 000 timmar)

# PLC-ZM5000L

| TEKNISKA DATA                       | PLC-ZM5000L  |
|-------------------------------------|--|
| EAN Code                            | 4994334284914  |
| Kategori                            | Professionell  |
| Panel                               | 3 x 0.76" TFT p-Si (16:10), microlins, Inorganisk LCD-panel  |
| Lampa                               | 330 W NSH (LMP-136)  |
| Ljusstyrka                          | 5000 ANSI lumen, 4400 ANSI lumen (ecoläge)   |
| Lampalivslängd                      | 3000 t (ecoläge) / 2000 t (normalläge)   |
| Fläktljud                           | 29 dB (ecoläge) / 35 dB (normalläge)   |
| Standardlins                        | Levereras utan lins *  |
| Kontrastförhållande                 | 2000 : 1   |
| Upplösning i pixel                  | 1920 x 1200 (WUXGA)  |
| Bildstorlek min. - max. (diagonalt) | 40 - 400 cm  |
| Överensstämmelse                    | 90 %   |
| Bandbredd/Frekvens                  | 162 MHz, Horisontalfrekvens: 15 - 120 kHz, Vertikalfrekvens: 48 - 100Hz  |
| Färgsystem                          | PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4,43, PAL M/N   |
| Anslutningskontakter                | Ingång 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB)<br>Ingång 1: HDMI (HDCP)<br>Ingång 1: DVI-D (digital/HDCP)<br>Ingång 2: 5 x BNC (RGBHV/Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)<br>Ingång 3: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr)<br>Ingång 3: Mini DIN 4 (S-Video)<br>Audio: 2 x RCA (R/L mono)<br>Audio: 2 x 3,5 mm stereojack<br>Audio output: 3,5 mm Stereojack<br>Monitor utgång: D-Sub15<br>Kontrollingångsjack 1: RJ45 (LAN)<br>Kontrollingångsjack 2: D-Sub9 (RS232)<br>Kontrollingångsjack 3: USB typ B<br>Kontrollingångsjack 4: 3,5 mm stereojack (trådbundenfjärrkontroll)<br>Kontrollingångsjack 5: DualD-Sub25 för PJ-Net Organizer   |
| Audiofunktion                       | 10 W mono  |
| Keystonekorrektion                  | vertikal +/- 30°, horisontal +/- 30°   |
| Linsshift                           | 11 : -1 - -1 : 11 vertikal (används till LNS-S20/T20/T21/W20), 1 : 1 vertikal (används till LNS-W21), 3 : 2 - 2 : 3 horisontal (används till LNS-S20/T20/T21/W20), 1 : 1 horisontal (används till LNS-W21)   |
| HDTV kompatibilitet                 | 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 080i, 1 080p   |
| Datorkompatibilitet                 | UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WSXGA+, WUXGA  |
| Zoom/Fokus                          | Beroende på lins   |
| Effektförbrukning / Volt            | 415 W (ecoläge) / 488 W (normalläge) / 0.6 W (standbyläge) / 100 - 240 V   |
| Specials                            | Automatiskt filterbyte (upp till 13000 timmar), Mekanisk slutare, Automatisk iris, Eco läge, Strömförsörjnings meny, Keystonekorrektion, Corner keystone correction, Direkt till/frånslag, Digital Zoom, Motoriserad lins förskjutning, 360 graders installation, Bild i bild och bild brevid bild funktion, MyLogo-funktion, Freeze funktion, Flera olika bilduppsättningar, Picture reverse function, Picture inverse function, Progressive scanning 2-3/2-2 pull down, Fjärrkontroll kod, Knappås, PIN-kodlås, Kensington lås, Tidsinställd presentations timer, WEB management funktioner, Fel varningar via email, Nätverksklar LAN, Administration och kontrol funktioner, SNMP log function, Flerspråkig meny |
| Garanti                             | 3 år, 24 timmar utbytesservice (D/CH/I/F - utom utlandet), 1-år lampgaranti (max. 1 000 timmar)  |
| Mått (B x H x D)                    | 489.5 x 164.0 x 371.1 mm   |
| Vikt (netto)                        | 9.0 kg   |
| Standardtillbehör                   | IR/kabelfjärrkontroll med musfunktion, Batterier, Bruksanvisning, Nätkabel, D-Sub15 kabel, PIN kod, Linsskydd, Utbytestfilter  |
| Extratillbehör                      | SCART/D-Sub15 cable (POA-CA-SCART), PJ Net Organizer Plus II med videokamera (POA-PN03C), Takfäste 15 cm (POA-CM01), Takfäste 40-70 cm (POA-CM02), Takfäste 40-110 cm (POA-CM03), Utbytestfilter (POA-FIL-080), Takfäste (POA-CMP10)   |
| Linser                              | LNS-S20, LNS-T20, LNS-T21, LNS-W20, LNS-W21  |

\* Du kan använda avståndskalkylatorn på [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de) för att beräkna exakta bildstorlekar och projektionsavstånd

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer i förbättringssyfte. Datum 02/2011

